

Характеристики противоугонных систем BLACK BUG	BT-72W2	BT-72L2	BT-72W	BT-72L
Управление системой				
Управление с помощью метки-транспондера	●	●	●	●
Управление по телефону (при подключении Reef GSM)	●	●	●	●
Управление служебной кнопкой	●	●	●	●
Диалоговое опознавание метки-транспондера (технология DID)	●	●	●	●
Резервный L-канал для уверенного распознавания электронной метки при наличии помех	●	●	●	●
Автоматическое отключение блокировок после опознавания метки-транспондера	●	●	●	●
Автоматическое включение блокировок после выключения зажигания	●	●	●	●
Защита от угона и захвата автомобиля				
Блокировка работы двигателя при помощи дистанционно управляемого реле WAIT UP	●		●	
Блокировка работы двигателя при помощи дистанционно управляемого реле HOOK-UP		●		●
Динамическое кодирование сигналов управления противоугонными реле	●	●	●	●
AntiHiJack (пассивная защита от захвата)	●	●	●	●
Контрольное опознавание метки-транспондера после открытия двери водителя			●	●
Контрольное опознавание метки-транспондера с началом движения автомобиля	●	●		
Выполнение функций датчика перемещения при подключении к автосигнализации	●	●		
Другие возможности				
Согласование с работой штатного иммобилайзера	●	●	●	●
Согласование с работой модуля автозапуска двигателя	●		●	
Разъем для подключения системы Reef GSM	●	●	●	●
Разъем для подключения к автосигнализации	●	●	●	●
Удаление из памяти системы меток-транспондеров и запись новых	●	●	●	●
Защита от записи посторонних меток-транспондеров	●	●	●	●
Максимальное количество записываемых в память системы меток-транспондеров	2	2	2	2
Секретный код, устанавливаемый пользователем	●	●	●	●
Отключение и включение блокировок с помощью секретного кода	●	●	●	●
Режим технического обслуживания автомобиля	●	●	●	●
Отображение состояния системы на светодиодном индикаторе	●	●	●	●
Встроенный бuzzer для звуковой индикации состояния системы	●	●	●	●
Звуковая индикация разряда батарейки в метке	●	●	●	●
Энергонезависимая память	●	●	●	●
Звуковая и световая сигнализация	●	●	●	●
Программирование системы на компьютере	●	●	●	●
Основные технические характеристики				
Потребление тока в дежурном режиме, мА	не более 2		не более 16	
Номинальное напряжение питания, В	9... 15			
Рабочий диапазон температур, °С	-40... +85			

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ					
Код	Наименование	BT-72W2	BT-7L2	BT-72W	BT-72L
	Блок управления	1	1	1	1
AF	Антенна	1	1	1	1
LD	Светодиодный индикатор			1	1
LD-2	Светодиодный индикатор	1	1		
KV1	Кнопка VALET			1	1
KV	Кнопка VALET	1	1		
MD-LG	Метка-транспондер	2	2	2	2
WAIT-D	Реле WAIT UP	1		1	
HOOK-DZ	Реле HOOK-UP		1		1
	Кабель для подключения к автосигнализации	1	1		
	Жгут 12-контактный			1	1
	Жгут 4-контактный	1	1		
	Предохранитель 1 А (с держателем)	1	1	1	1
	Предохранитель 10 А (с держателем)			1	1
	Саморез 4 × 13 мм	2	2	2	2
	Клемма Ø 6,0 мм	1	1	1	1
	Диод			4	4
	Руководство пользователя	1	1	1	1
	Рекомендации по установке	1	1	1	1